



DiSEqC 1.0 Schalter (2 > 1)

SAT-ANTENNA

Features

- Wahlschalter für DiSEqC Befehle "Position SA/SB" oder "Option A/B"
- Zusammenschaltung von SAT-Multischaltern über deren Ausgänge möglich
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Einfache Montage
- Gleichstromdurchgang (DC)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Service & Support)
- Lieferumfang: 1x DiSEqC Schalter, 1x Kabelbinder

Technische Daten

Anschlüsse (Eingang)	2 x F-Buchse (75 Ohm)
Anschlüsse (Ausgang)	1 x F-Buchse (75 Ohm)
Spannungsversorgung	13/18 V , 500 mA max.
Stromaufnahme	(max.) 20 mA
Einsatzort	Innenbereich
Klassifikation	Klasse A
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0
Frequenzbereich	47 - 2300 MHz
Durchgangsdämpfung	4 dB
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	81 mm
Abmessungen (Höhe)	101 mm
Abmessungen (Tiefe)	41 mm
Gewicht	86 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL

Artikelnummer:

KFR6025 531

EAN:

4004005503814

