

## DiSEqC 1.0 Schalter 2>1 mit Wetterschutz

Dieser SCHWAIGER® DiSEqC Schalter verteilt 2 Single LNBS auf einen Teilnehmer (Receiver). Der Schalter ermöglicht die Auswahl der Satellitenpositionen durch DiSEqC Befehle oder Tonburst Signale. Ein Wahlschalter ermöglicht die Einstellung der gewünschten DiSEqC Kommandos. Desweiteren eignet sich das Gerät zur Zusammenschaltung von Multischaltern.



- Zusammenschaltung von SAT-Multischaltern über deren Ausgänge möglich
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Wahlschalter für DiSEqC Befehle "Position SA/SB" oder "Option A/B"
- Wetterschutzgehäuse für Außenmontage

- Digitaltauglich
- Gleichstromdurchgang (DC)
- Lieferumfang: 1x DiSEqC 1.0 Schalter (2 > 1)

SKU: KFR7025 531

EAN: 4004005012828



## Technische Daten

Anschlüsse (Eingang)	2 x F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	1 x F-Buchse
Spannungsversorgung	13/18 V , 500 mA max.
Stromaufnahme	(max.) 20 mA
Einsatzort	Außenbereich
Klassifikation	Klasse A
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0
Frequenzbereich	47 - 2300 MHz
Durchgangsdämpfung	< 4 dB
Farbe	Schwarz/Silber
Abmessungen (Breite)	48 mm
Abmessungen (Höhe)	92 mm
Abmessungen (Tiefe)	29 mm
Gewicht	182 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	ULTIMATE