



DiSEqC 2.0 Schalter (4 > 1) im Wetterschutzgehäuse

SAT-ANTENNA

Features

- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC Signal
- Fernspeisung der LNBs über den angeschlossenen Receiver
- Wetterschutzgehäuse für Außenmontage
- Einfache Montage
- Gleichstromdurchgang (DC)
- Lieferumfang: 1x DiSEqC 2.0 Schalter

Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Anschlüsse (Eingang) | 4 x F-Buchse (75 Ohm) |
| Anschlüsse (Ausgang) | 1 x F-Buchse (75 Ohm) |
| Spannungsversorgung | vom Receiver: 13/18 V |
| Stromaufnahme | 20 mA |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Klassifikation | EN50083-2 |
| Steuerfunktion | DiSEqC 2.0 |
| Frequenzbereich | 950 - 2300 MHz |
| Durchgangsdämpfung | 4 dB |
| Produktmaterial | Stahl spritzwassergeschützt |
| Farbe | Schwarz/Silber |
| Abmessungen (Breite) | 120 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 135 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 50 mm |
| Gewicht | 335 g |
| Verpackungsart | Karton |

Artikelnummer:

SEW4041 211

EAN:

4004005404128

