



Multiswitcher SAT 5 □8 mit Netzteil

SAT-ANTENNA

Features

- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (passiv)
- Unabhängige Programmvierfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Kein Netzanschluss nötig
- Besonders kleine Bauform
- Passendes Netzteil separat erhältlich (SEWNG18)
- Lieferumfang: 1x SAT Multiswitcher, 4x Schrauben

Technische Daten

Anschlüsse (Eingang)	4 x F-Buchse (SAT) 1 x F-Buchse (Terrestrik)
Anschlüsse (Ausgang)	8 x F-Buchse (SAT)
Stromaufnahme	durch LNB: 500 mA vom Receiver: max. 60 mA
Entkopplung	> 30 dB
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 5 - 790 MHz (TV/FM)
Ausgangspegel (max.)	97 dB μ V (SAT)
Anschlussdämpfung	- 4 dB (SAT @ 950 MHz) + 2 dB (SAT @ 2150 MHz) - 18 dB (terrestrisch 5 - 790 MHz)
Rückflusssdämpfung	> 8 dB (Eingang/Ausgang)
Betriebstemperatur	-20 - +65 °C
Produktmaterial	Aluminium Druckguss
Farbe	Silber/Blau
Abmessungen (Breite)	80 mm
Abmessungen (Höhe)	80 mm
Abmessungen (Tiefe)	20 mm
Gewicht	153 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL

Artikelnummer:

SEW58 531

EAN:

4004005370300

