



1800W Power Station



Features

- Zur mobilen Stromversorgung von Smartphones, Tablets und Laptops oder anderen Elektrogeräten, wie z.B. Kühlboxen oder Werkzeug
- Vielfältige Lademöglichkeiten via Solarpanel, Zigarettenanzünder im Auto, Schukosteckdose (nur mit Wechselstromadapter aus dem Lieferumfang)
- Extrem leistungsstarker, langlebiger und sicherer Lithium- Eisen-Phosphat Akku
- Integriertes Multi-Schutz Sicherheitssystem
- Eingebautes LCD-Displays mit Ladestandsanzeige
- Integrierte LED Leuchte mit 3 Leuchtmodi: > > 100% Helligkeit > > 50% Helligkeit > > SOS Blinken
- Kompatibel mit SCHWAIGER® Solarpanel (max. 2x SOPA0100 oder 1x SOPA0220)
- Lieferumfang: Power Station, Wechselstromadapter, 12V-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Technische Daten

Einsatzbereich	Camping, Innenbereich, Außen, unterwegs
Anschlüsse	2x Schuko-Buchse 1x 12V Buchse 2x Hohlstecker (Input) 2x Hohlstecker (Output) 2x USB-C Buchse 2x USB-A Buchse
Spannungsversorgung	220 - 240 V AC , 50/60 Hz 12 - 30 V DC
Ausgangsspannung	220 - 240 V AC via Hohlstecker: 12 V DC , 10 A via USB: 5 V DC , 3 A via USB: 9 V DC , 2 A via USB: 12 V DC , 1,5 A via Type C: 5 V DC , 3 A via Type C: 9 V DC , 2 A via Type C: 12 V DC , 1,5 A via Type C: 15 V DC , 3 A via Type C: 20 V DC , 3 A
Ausgangsleistung	1800 W (Nennleistung) 4000 W (Spitzenleistung) 18 W (USB A) 60 W (Type C)
Typ Akku	Lithium-Eisen-Phosphat
Akkukapazität	465.000 mAh (1488 Wh)
Schutzsysteme	Überladeschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusschutz, Intelligente Kühlung, Tiefentladeschutz
Schutzklasse	IP21
Farbe	schwarz / orange
Gewicht	15 kg
Produktbreite	385 mm
Produkthöhe	339 mm
Produkttiefe	243 mm
Verpackungsart	Karton

Artikelnummer:

SOPS1800

EAN:

4004005040760

