

Adapterkabel F-Stecker auf IEC-Buchse 3 m 90 dB

Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel wird zum Anschluss des Satellitenreceivers an die Antennendose eingesetzt. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit für Störeinflüsse, die von außen auf das Kabel wirken können. Das Kabel bietet ein Schirmmaß von 90 dB.



- Konstante Schirmung durch geklebten Außenleiter (auch bei Biegungen)
- Kupferinnenleiter für eine gute Signalübertragung
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

SKU: KVF30A 002

EAN: 4004005300741



Technische Daten

Anschlüsse	1 x F-Stecker (schraubbar) 1 x IEC Buchse
Stecker	Metall
Schirmung	doppelt geschirmt
Impedanz	75 Ohm
Kabelaufbau	6 mm (Mantel) 3,8 mm (Dielektrikum)
Schirmungsmaterial	96er Kupfer-Geflecht Aluminium-Verbundfolie
Innenleiter	Cu
Klassifikation	Anschluss nach DIN 45325 (IEC169-2)
Kabelform	rund
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Kabellänge	3 m
Gewicht	135 g
Verpackungsart	Lose