

Satellitenanlage Set Ziegelrot Aluminium 80 cm

Mit diesem SCHWAIGER® Offset Antennen Set können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Dank der Größe der Antenne ist eine gute Empfangsreserve bei schlechter Witterung wie Regen oder Schneefall gegeben. Durch die spezielle Materialverarbeitung können wir bei diesem Artikel eine 10 Jahre Garantie aussprechen. Zudem erhalten Sie noch ein extra Digital Quad LNB4 sowie zwei unserer F-Stecker, OD:7mm.



- Empfangssystem zum Aufbau von 4 Teilnehmer-SATAnlagen mit integriertem Multischalter
- LNB Tragarm mit integrierter Kabelführung
- Masthalterung mit Sechskantmuttern
- Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung

- Wetterschutz beim LNB durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- F-Stecker zur Installation an einem Koaxialkabel
- Schnelle und sichere Verbindung von Stecker und Kabel
- Mit Farbringen zum zusätzlichen Markieren der Kabel
- Große, breite Mutter
- Lieferumfang: Aluminium Offset Antenne, Quad LNB, F-Stecker

SKU: 714555

EAN: 4004005714555



Technische Daten

Offset Antenne	
Antennenart	Reflektor
Reflektor (Breite)	745 mm
Reflektor (Höhe)	845 mm
Frequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Feedaufnahme	40 mm
Material Reflektor	Aluminium pulverbeschichtet
Antennengewinn (max.)	38,5 dB
Einstellbereich Elevation	5 - 48 °
Offsetwinkel	25 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 76 mm
Anzahl Mastschelle/-bügel	2
LNB	
Empfangssystem	QUAD (4 TN)
Anschlüsse	4x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V Speisespannung horizontal: 16,0 - 19,0 V Speisespannung
Stromaufnahme	< 250 mA
Feedaufnahme	40 mm
F-Aufdrehstecker	
Außendurchmesser	7 mm
Farbe	Silber

