

Stabantenne aktiv DVB-T2 VHF UHF mit Magnetfuß/Verstärker

Die SCHWAIGER® Stabantenne ist für den terrestrischen Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen geeignet. Sie verfügt über einen eingebauten Verstärker (22 dB) und kann innen und außen eingesetzt werden. Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Problemen beim Empfang von digital terrestrischem Fernsehen. Die Antenne besitzt deshalb einen LTE-Sperrfilter, der die LTE-Mobilfunkfrequenz bis 790 MHz ausfiltert. DVB-T2 HD kann somit uneingeschränkt empfangen werden.



- Empfang von analogen und digitalen Fernsehsignalen im VHF- und UHF-Bereich
- Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB+ und UKW)
- Aktive DVB-T Antenne mit Magnetfuß und eingebautem Verstärker
- Standfuß ist magnetisch haftend auf Metall
- Spannungsversorgung direkt durch DVB-T Receiver oder Fernsehgerät über Koaxialkabel
- Lieferumfang: 1x Antenne, 1x Antennenanschlusskabel, Sicherheitshinweis

SKU: ANT04DTA 031
EAN: 4004005040401



Technische Daten

Anschlüsse	1 x IEC Stecker
Spannungsversorgung	über Koaxialkabel: 5 V DC
Technologie	DVB-T
Elemente	Rundstab
Frequenzbereich	87,5 - 240 MHz (VHF) 470 - 790 MHz (UHF)
Antennengewinn	(max.) 22 dB
Einsatzort	Innen- und Außenbereich
Kabellänge	3 m
Produktmaterial	Metall
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite)	55 mm
Abmessungen (Höhe)	370 mm
Abmessungen (Tiefe)	55 mm
Gewicht	168,4 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	ULTIMATE