

SAT-Anschlusskabel mit F-Winkelstecker 1,5 - 3 m 110 dB

Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Satellitenreceiver und -dose mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß von 110 dB höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Es hat einseitig einen 90° gewinkelten Stecker und der Kupferinnenleiter sorgt für einen störungsfreien Empfang.



Anschlüsse	1 x F-Winkelstecker 1 x F-Stecker
Stecker	Metall vernickelt
Schirmung	4-fach geschirmt
Impedanz	75 Ohm
Kabelaufbau	1 mm (Innenleiter) 3,1 mm (Dielektrikum) 6 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	110 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie 96er Aluminium-Geflecht Aluminium-Verbundfolie 128er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	Cu
Farbe	Weiß
Kabellänge	1,5 m
Gewicht	104 g
Verpackungsart	Bliester

- 4-fach Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
- Kupferinnenleiter für eine gute Signalübertragung
- Beste Leitfähigkeit und minimaler Übertragungswiderstand durch vergoldete Kontakte
- Robuste Stecker mit Kabelführung
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel



SKU: KVCW15 532
EAN: 4004005505740

