Energiekosten-/ Einspeisemessgerät mit beleuchtetem Display

Das Energiekosten- und Einspeismessgerät von SCHWAIGER ist zum Anschluss an eine haushaltsübliche Steckdose geeignet, um den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts zu messen oder um zu messen, wie viel Solarstrom eingespeist wird. Über das Display lassen sich bequem die Kosten, Leistung, Spannung und der Verbrauch in Kilowattstunden ablesen. Das Gerät hilft dabei hohen Stromverbrauch aufzudecken, der z. B. durch den Standby-Modus oder alte Haushaltsgeräte entsteht.

- Für den Anschluss an eine haushaltsübliche 230 V Steckdose
- Zur Messung und Berechnung des aktuellen Energieverbrauchs, sowie der Stromkosten eines angeschlossenen Elektrogeräts
- Mit großem Display für eine gute Ablesbarkeit der Messdaten
- Automatische Datenspeicherung bei Netzausfall
- Auch als Solarstrom-Einspeise-Messgerät verwendbar
- Anzeige der aktuellen Stromspannung in V, der Leistungsaufnahme in W, des Energieverbrauchs in kWh und Energiekosten in €
- Lieferumfang: 1x Energiekosten-/Einspeisemessgerät, Bedienungsanleitung

SKU: SOEM0100
EAN: 4004005040579

Schwaiger GmbH, Würzburger Str. 17, 90579 Langenzenn, Tel.: +49 09101 702-0, Fax: +49 09101 702-196, www.schwaiger.de, E-Mail: info@schwaiger.de Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Daten

Einsatzbereich	Innenbereich
Anschlüsse	1x Haushaltsstecker (Typ F) 1x Haushalts Buchse (Typ F)
Spannungsversorgung	230 V AC , 50 Hz
Ausgangsstrom	16 A
Ausgangsleistung	3680 W (max.)
Messbereiche	Spannung: 200 - 255 V AC Leistung: 0,1 - 3.680 W
Messgenauigkeit	Spannung: ±1 % Leistung: ± 2 %
Displayanzeige	4-stellig
Displaygröße	51 x 65mm
Betriebstemperatur	0° - 40 °C
Schutzklasse	IP20
Material	KUST
Farbe	weiß/schwarz
Verpackungsart	Karton
Inhalt pro Packung	1