



## Gateway

### Steuerzentrale für eine intelligente Hausautomation



#### Features

- Kommunikation des Gateways mit Z-Wave Plus und ZigBee Komponenten
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über Smartphone oder Tablet
- Szenenerstellung zur Verknüpfung von mehreren Sensoren
- Cloud-Service
- Kompakte Bauform
- Lieferumfang: Gateway, Netzkabel (1.5 m), Netzteil mit Micro USB Kabel, Bedienungsanleitung

#### Technische Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| Anschlüsse             | 1 x RJ45 Buchse<br>1 x USB 2.0 Micro-B Buchse         |
| Spannungsversorgung    | 100 - 240 V AC , 50/60 Hz<br>5 V DC , 2000 mA         |
| WLAN Standard          | IEEE 802.11 b/g/n                                     |
| Integrierte Protokolle | Z-Wave Plus, Zigbee                                   |
| Datenschutz            | Verschlüsselung für WLAN (WEP,WPA/WPA2) und LAN (AES) |
| Übertragungstechnik    | WLAN, LAN   |
| Anzeige                | Leuchtdioden (LED)                                    |
| Taster                 | Einbuchung, Reset                                     |
| Statusanzeige          | über LEDs   |
| Abmessungen (Breite)   | 108 mm  |
| Abmessungen (Höhe)     | 26 mm   |
| Abmessungen (Tiefe)    | 108 mm  |
| Gewicht                | 243 g   |
| Verpackungsart         | Karton  |

Artikelnummer:

HA102

EAN:

4004005132205

