



SAT Anschlusskabel (90 dB)

F-Stecker > IEC Buchse

SAT-ANTENNA

Features

- Konstante Schirmung durch geklebten Außenleiter (auch bei Biegungen)
- Kupferinnenleiter für eine gute Signalübertragung
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Anschlüsse | 1 x F-Stecker (schraubbar) 1 x IEC Buchse |
| Stecker | Metall |
| Schirmung | doppelt geschirmt |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Kabelaufbau | 6 mm (Mantel) 3,8 mm (Dielektrikum) |
| Schirmungsmaterial | 96er Kupfer-Geflecht Aluminium-Verbundfolie |
| Innenleiter | Cu |
| Klassifikation | Anschluss nach DIN 45325 (IEC169-2) |
| Kabelform | rund |
| Produktmaterial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Kabellänge | 3 m |
| Gewicht | 135 g |
| Verpackungsart | Lose |

Artikelnummer:

KVF30A 002

EAN:

4004005300741

