



## DiSEqC 2.0 Schalter (4 > 1) im Wetterschutzgehäuse

SAT-ANTENNA

### Features

- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC Signal
- Fernspeisung der LNBs über den angeschlossenen Receiver
- Wetterschutzgehäuse für Außenmontage
- Einfache Montage
- Gleichstromdurchgang (DC)
- Lieferumfang: 1x DiSEqC 2.0 Schalter

### Technische Daten

Anschlüsse (Eingang)	4 x F-Buchse (75 Ohm)
Anschlüsse (Ausgang)	1 x F-Buchse (75 Ohm)
Spannungsversorgung	vom Receiver: 13/18 V
Stromaufnahme	20 mA
Einsatzort	Außenbereich
Klassifikation	EN50083-2
Steuerfunktion	DiSEqC 2.0
Frequenzbereich	950 - 2300 MHz
Durchgangsdämpfung	4 dB
Produktmaterial	Stahl spritzwassergeschützt
Farbe	Schwarz/Silber
Abmessungen (Breite)	120 mm
Abmessungen (Höhe)	135 mm
Abmessungen (Tiefe)	50 mm
Gewicht	335 g
Verpackungsart	Karton

Artikelnummer:

SEW4041 211

EAN:

4004005404128

